

Datenblatt - Phoenix Contact UNO-PS/1AC/5DC/25W DIN-Schienen Netzteil



Einphasen-Netzteile UNO von Phoenix Contact

Die UNO-Versorgungseinheiten von Phoenix Contact bieten grundlegende Funktionalitäten und sind dank ihrer hohen Leistungsdichte und den schlanken Abmessungen die ideale Lösung für Lasten bis zu 240 W, besonders in kompakten Steuerkästen.

Die Netzteileneinheiten zur DIN-Schienenmontage sind sehr effizient und weisen geringe Leerlaufverluste auf, sodass eine hohe Energieeffizienz gewährleistet ist.

Eigenschaften und Vorteile:

- Sparen Sie Energie durch geringe Verluste im lastfreien Betrieb und hohen Wirkungsgrad
- Schmales Gehäuse in Ausführungen mit 22,5 mm, 35 mm und 55 mm
- Gehäusetiefe von nur 84 mm
- Temperaturbereich von -25 °C bis $+70\text{ °C}$, daher geeignet für die Installation in Außenbereichen
- Erhältlich in verschiedenen Leistungsklassen und Gesamtbreiten
- AC-Eingang: einphasig
- DC-Ausgangsleistung bis 240 W

Wie verdrahte ich ein Netzteil für DIN-Schienenmontage?

Das UNO-Netzteil verfügt über Eingangs- und Ausgangsanschlüsse, die Schraubverbindungen sind. Isolieren Sie einfach 8 mm von Ihrem Kabel ab, und stecken Sie es entweder in die dafür vorgesehenen Plus- oder Minus-Anschlüsse, und schrauben Sie die M3-Schraube fest, um eine enge Verbindung zu gewährleisten. Geben Sie nach der Installation ein kleines Tug auf das Kabel, um sicherzustellen, dass es fest sitzt.

Wofür werden DIN-Schienen-Netzteile verwendet?

Typischerweise werden diese Netzteile in Schränken montiert und in industriellen Umgebungen eingesetzt. Sie können für Automatisierung, Maschinen oder jedes Projekt verwendet werden, das Module enthält, die auf DIN-Schienen montiert sind.

Schaltnetzteil von Phoenix Contact, 5 A, 5 V DC – UNO-PS/1AC/5DC/25 W – 2904374

Wandeln Sie einen Wechselstrom (AC)-Eingang in einen zuverlässigen Gleichstrom (DC)-Ausgang mit diesem Schaltnetzteil von Phoenix Contact. Seine geringen Verluste im Leerlauf bieten

maximale Energieeffizienz für hohe Leistungsdichte in industriellen Prozesssteuerungsanwendungen.

Das Netzteil verfügt über einen Überspannungsschutz für verbesserte elektrische Sicherheit und ist unempfindlich gegenüber Spannungsschwankungen in einem Versorgungsnetz. Seine Schraubsteckverbinder halten die Verdrahtung fest, ohne Ihre Leiter zu beschädigen, wodurch die Notwendigkeit einer regelmäßigen Wartung verringert wird. Da sie leicht auf eine DIN-Schiene geklemmt werden kann, ist die Installation schnell und es wird kein Werkzeug benötigt.

Dieses Schaltnetzteil hat die Schutzart IP20 (Schutz vor eindringenden Medien) und ist somit ist gegen Berührung und große Schmutzpartikel geschützt. Es ist außerdem stoß- und vibrationsbeständig, sodass Sie sich auf ihn für den Einsatz mit industriellen Relais, Motoren und Sensoren verlassen können.

- Kompakte Abmessungen von 90 (H) x 22,5 (B) x 84 mm (T) für einfache Integration in belebte Systeme
- Großer Betriebstemperaturbereich von - 25 °C bis + 70 °C für den Einsatz in heißen und kalten Umgebungen
- Erfüllt die Sicherheitsstandards EN 50178/VDE 0160 (Europäische Norm) für elektronische Geräte, die in Stromanlagen verwendet werden

Details

- AC- oder DC-Eingangsspannung: ac
- AC- oder DC-Ausgangsspannung: dc
- Eingangsspannung: 85 → 264V ac
- Ausgangsspannung: 5V dc
- Ausgangsstrom: 5A
- Nennleistung: 25W
- Anzahl der Ausgänge: 2
- Elektrische Phasen: 1
- Typ: Switch Mode
- Höhe: 90mm
- Serie: UNO-PS/1AC/5DC/25W
- Breite: 84mm
- Montagetyp: DIN-Schienen-Montage
- Tiefe: 90mm
- Betriebsdauer: > 2174000h
- Wirkungsgrad: 86%
- Lastausregelung: < 3%
- Temperatur min.: -25°C
- Temperatur max.: +70°C
- Brumm- und Störspannung: <40mV ss

Lieferumfang

1x Netzteil

Gewicht

152 g

Hersteller

MakerMind

EAN

4251102677805

Zolltarifnummer

Sicherheitshinweise

Obwohl Module, Sensoren und Mikrocontroller den Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entsprechen und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthalten, können dennoch chemische Restgefährdungen bestehen.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

Chemische Gefährdungen

- **Achtung:** Die Rückseite der Platinen und Module kann chemische Rückstände aus der Herstellung oder beim Betrieb freisetzen.
 - **Hinweis:** Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie die Module oder Sensoren längere Zeit handhaben oder installieren, um Hautreizungen zu vermeiden.
- **Achtung:** Elektronische Bauteile können geringe Mengen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) abgeben, besonders wenn sie neu sind.
 - **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie in einem gut belüfteten Bereich arbeiten, um die Konzentration von Ausdünstungen in der Luft zu minimieren.
- **Achtung:** Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung der Bauteile, da diese die Schutzbeschichtung oder die Elektronik beschädigen können.
 - **Hinweis:** Verwenden Sie ein antistatisches Reinigungstuch oder spezielle Reiniger für Elektronik, um die Module vorsichtig zu säubern.

Mechanische Gefährdungen

- **Achtung:** Die Deckschicht einiger Module und Sensoren ist empfindlich und kann bei unsachgemäßem Umgang brechen.
 - **Hinweis:** Vermeiden Sie starken Druck oder Biegung der Bauteile. Handhaben Sie die Module vorsichtig und nur an den Randbereichen der Platine, um Brüche zu vermeiden.
- **Achtung:** Stürze oder Schläge können die Oberflächen der Module beschädigen und die elektronischen Komponenten auf der Rückseite beeinträchtigen.
 - **Hinweis:** Vermeiden Sie das Fallenlassen der Bauteile und schützen Sie sie vor Schlägen. Verwenden Sie bei der Arbeit eine weiche Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.
- **Achtung:** Bei Bruch der Bauteile können scharfe Kanten Verletzungen verursachen.
 - **Hinweis:** Wenn ein Modul bricht, handhaben Sie die Bruchstücke vorsichtig und tragen Sie Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Entsorgen Sie die Bruchstücke sicher.
 - **Hinweis:** Unsachgemäße Befestigung kann zu mechanischer Belastung und Bruch der Bauteile führen.
 - **Maßnahme:** Befestigen Sie die Module sicher und ohne übermäßigen Druck. Verwenden Sie geeignete Halterungen oder Gehäuse, um die Bauteile stabil zu montieren.

Elektrische Gefährdungen

- **Achtung:** Verwenden Sie die Bauteile nur mit den spezifizierten Spannungen und Strömen.
 - **Hinweis:** Die Leistungsgrenzen des Produkts finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Unsachgemäße Spannungsquellen können Schäden verursachen oder gefährliche Situationen herbeiführen.
 - **Maßnahme:** Verwenden Sie nur geprüfte und geeignete Netzteile oder Batterien zur Stromversorgung Ihrer Schaltungen. Achten Sie darauf, dass die Spannungsquelle den Anforderungen entspricht.
- **Achtung:** Vermeiden Sie Kurzschlüsse zwischen den Anschlüssen und Komponenten.

- Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine leitenden Objekte die Platine berühren oder überbrücken. Verwenden Sie isolierte Werkzeuge und beachten Sie die Anordnung der Verbindungen.
- Achtung: Führen Sie keine Arbeiten an den Bauteilen durch, wenn sie mit einer Stromquelle verbunden sind.
 - Hinweis: Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie Änderungen an der Schaltung vornehmen oder Komponenten anschließen bzw. entfernen.
 - Hinweis: Achten Sie auf Anzeichen von elektrischen Schäden wie Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder Verfärbungen.
 - Maßnahme: Schalten Sie die Stromversorgung sofort ab, wenn solche Anzeichen auftreten, und überprüfen Sie die Schaltung gründlich auf Fehler.

Thermische Gefährdungen

- Achtung: Einige Bauteile der Module können während des Betriebs oder im Fehlerfall erhitzen.
 - Maßnahme: Lassen Sie die Bauteile nach dem Ausschalten ausreichend abkühlen, bevor Sie sie direkt berühren. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit heißen Komponenten.
- Achtung: Überlastung kann zu übermäßiger Erwärmung der elektronischen Komponenten führen.
 - Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Spannungsversorgung den Spezifikationen entspricht und keine Überlastung verursacht.

Anwendungsbereiche

- **Bildung und Lehre:** Geeignet für Schulen, Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen, um Grundlagen in Elektronik, Programmierung und eingebetteten Systemen zu vermitteln.
- **Forschung und Entwicklung:** Einsetzbar in Forschungsprojekten zur Erstellung von Prototypen und Experimenten im Bereich Elektronik und Informatik.
- **Prototypenentwicklung:** Ideal zur Entwicklung und Erprobung neuer elektronischer Schaltungen und Geräte.
- **Hobby und Maker-Projekte:** Für Elektronik-Enthusiasten und DIY-Projekte, die eigene kreative Anwendungen entwickeln und umsetzen möchten.

Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten

- **Grundlagen der Elektronik:** Verstehen der wesentlichen Prinzipien der Elektronik und Elektrotechnik.
- **Programmierkenntnisse:** Besonders in den Programmiersprachen C/C++ zur Steuerung und Programmierung eingebetteter Systeme.
- **Schaltungsdesign und Schaltplanverständnis:** Fähigkeit, Schaltpläne zu lesen und einfache Schaltungen zu entwerfen.
- **Umgang mit elektronischen Komponenten und Löten:** Erfahrung im Umgang und Verbinden elektronischer Bauteile.

Betriebsbedingungen

- **Spannungsanforderungen:** Das Produkt darf nur mit den im Datenblatt angegebenen Spannungen betrieben werden, um Schäden zu vermeiden.
- **Stromversorgung:** Eine stabilisierte Gleichstromquelle ist erforderlich.
- **Belastungsgrenzen:** Bei der Verbindung mit anderen Komponenten die maximalen Strom- und Spannungsgrenzen beachten, um Überlastungen zu vermeiden.

Umweltbedingungen

- **Umgebung:** Das Produkt sollte in einer sauberen, trockenen Umgebung verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Staub zu vermeiden.
- **UV-Schutz:** Direkte Sonneneinstrahlung (UV) vermeiden, da dies die Lebensdauer der Bauteile beeinträchtigen kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den Einsatz in Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungsumgebungen konzipiert und dient der Entwicklung, Programmierung und Prototypenerstellung für elektronische Projekte und Anwendungen. Es ist für technisch versierte Nutzer wie Ingenieure, Entwickler, Forscher und Studenten bestimmt. Nicht für die Verwendung als fertiges Verbraucherprodukt vorgesehen.

Nicht bestimmungsgemäße, vorhersehbare Verwendung

Das Produkt ist nicht für industrielle Anwendungen oder sicherheitsrelevante Zwecke geeignet. Die Verwendung in Medizingeräten oder in der Luft- und Raumfahrt ist nicht zulässig.

Entsorgung

- **Hinweis:** Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Es unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und sollte umweltgerecht entsorgt werden.
- **Wiederverwertung:** Zur Rückgabe und Verwertung nutzen Sie die von der Kommune eingerichteten Sammelstellen für elektronische Altgeräte.
- **Umweltschutz:** Die Anwendung dieser Richtlinie schützt Umwelt und Gesundheit.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 72848619

Elektrostatische Entladung (ESD)

Das Produkt ist empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD), die elektronische Komponenten beschädigen oder zerstören kann. Beachten Sie die folgenden Maßnahmen:

- **Achtung:** Elektrostatische Aufladungen auf Ihrem Körper können Bauteile beschädigen.
 - **Hinweis:** Erden Sie sich, indem Sie ein antistatisches Armband tragen, das mit einer geerdeten Oberfläche verbunden ist, oder berühren Sie eine geerdete Metalloberfläche, bevor Sie die Komponenten handhaben.
- **Schutz durch antistatische Materialien:** Verwenden Sie antistatische Matten und Beutel.
 - **Hinweis:** Platzieren Sie das Produkt auf einer antistatischen Arbeitsmatte und lagern Sie es in antistatischen Beuteln, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- **Arbeitsplatzsicherheit:** Ein sauberer und geerdeter Arbeitsplatz minimiert das Risiko von ESD.
 - **Maßnahme:** Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und frei von Materialien, die elektrostatische Aufladungen erzeugen können. Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Oberflächen geerdet sind.