

Datenblatt - Bluetooth 4.1 Stereo Audio Übertragungsmodul KCX-BT



Das **Bluetooth 4.1 Audio Übertragungsmodul KCX-BT** ist ein vielseitiges Bluetooth-Audiosendemodul, das eine USB-Soundkarte in die Bluetooth-Übertragung integriert und zusätzlich eine Line-Audio-Eingabe bietet. Dank der fortschrittlichen Bluetooth 4.1 Technologie gewährleistet es eine stabile und qualitativ hochwertige Audioübertragung. Ideal für eine Vielzahl von Geräten wie Desktop-Computer, Laptops, Fernseher, Projektoren, Spielkonsolen, iPods, CD-Player und MP3-Player, ermöglicht es die drahtlose Übertragung von Audiosignalen an Bluetooth-Empfänger wie Kopfhörer oder Lautsprecher. Mit diesem Modul können Sie Ihr Gerät in ein kabelloses Audiosystem verwandeln und Ihre Musik ohne Kabel genießen. Perfekt für den modernen, kabellosen Lebensstil!

Hinweis:

- Dieses Modul ist ein Bluetooth-Hostgerät (vergleichbar mit der Bluetooth-Funktion eines Mobiltelefons) und kann mit einem Bluetooth-Audioempfänger (wie z. B. einem Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth-Kopfhörer oder einem Bluetooth-Audioempfänger-Modul aus dem Shop) verbunden werden, um ein kabelloses Audioübertragungssystem zu bilden.
- Das Audiosignal wird vom Modul eingespeist, und das vom Modul übertragene Audiosignal kann auf dem Bluetooth-Audioempfangsgerät empfangen werden, das eine Verbindung mit dem Modul hergestellt hat.

Funktionsbeschreibung:

1. **Line-Audio-Eingang:** Dieses Modul verfügt über einen Line-Audio-Eingang. Audio von Geräten wie Smartphones, MP3-Playern, VCDs oder Fernsehern kann über die Eingangsports IN_L (linker Kanal) und IN_R (rechter Kanal) an einen Bluetooth-Empfänger gesendet werden.
2. **USB-Soundkartenfunktion:** Das Modul kann als USB-Soundkarte genutzt werden. Schließen Sie das Modul mit einem USB-Kabel an den USB-Anschluss eines Computers an. Der Computer erkennt das Modul als USB-Audiogerät. Wenn es als Wiedergabegerät eingestellt ist, wird der Ton des Computers an einen Bluetooth-Empfänger übertragen.
3. **Zwei Verbindungsmodi:** Das Modul unterstützt zwei Arten der Bluetooth-Verbindung:
 - **Einfacher Verbindungsmodus:** Über einen Knopf (CON) wird die Bluetooth-Verbindung automatisch hergestellt. Dieser Modus ist leicht zu bedienen und für normale Audioübertragungen geeignet.
 - **Benutzerdefinierter Verbindungsmodus:** Hier können Sie über den seriellen Anschluss

bestimmte Geräte (z. B. nach MAC-Adresse oder Namen) gezielt verbinden und nach Bluetooth-Geräten suchen.

Anleitung zur ersten Nutzung der USB-Soundkartenfunktion:

1. Verbinden Sie den USB-Anschluss des Computers mit dem USB-Port des Moduls und schalten Sie Ihren Bluetooth-Empfänger ein. Pairen Sie das Modul mit dem Empfänger.
2. Nach erfolgreicher Verbindung wird der Computer automatisch den USB-Soundkartentreiber erkennen und installieren. Ein neues USB-Audiogerät wird erstellt.
3. Öffnen Sie den Audio-Manager (das Lautsprechersymbol unten rechts), wählen Sie „USB Audio“ und setzen Sie es als Standardwiedergabegerät. Alle Töne des Computers werden nun drahtlos über das Modul an den Bluetooth-Empfänger übertragen.

Details

- **Bluetooth-Version:** 4.1
- **Übertragungsbereich:** ≥ 10 Meter
- **Stromversorgung:** 5V DC
- **Schnittstellen:** USB (für Soundkarte) und Line-In Audio-Eingang
- **Unterstützte Geräte:** Desktop-PCs, Laptops, Fernseher, Projektoren, Spielkonsolen, iPods, CD-Player, MP3-Player
- **Kompatible Empfänger:** Bluetooth-Headsets, Bluetooth-Lautsprecher, Bluetooth-Audio-Empfänger-Module
- **Indikator:** LED-Anzeige für Verbindungsstatus
- **Funktion:** Kabellose Audioübertragung an Bluetooth-Empfänger
- **Zusätzliche Funktionen:** Anpassbare serielle Kommunikation (z.B. Geräte name, MAC-Adresse)
- **Betriebsmodus:** Bluetooth Host (entspricht einer mobilen Bluetooth-Verbindung)
- **Unterstützte Audioeingabe:** Line-In Stereo
- **Verwendung als USB-Soundkarte:** Über USB-Datenkabel am Computer
- **Maße:** 24 x 16 mm

Lieferumfang

- 1x Bluetooth 4.1 Stereo Audio Übertragungsmodul KCX-BT

Eigenschaften

Produktart	Audiomodul
------------	------------

Hersteller

EAN

MakerMind

4251755808632

Zolltarifnummer

85423219

Sicherheitshinweise

Obwohl Module, Sensoren und Mikrocontroller den Anforderungen der RoHS-Richtlinie (2011/65/EU) entsprechen und keine gefährlichen Stoffe in über den Grenzwerten zulässigen Mengen enthalten, können dennoch chemische Restgefährdungen bestehen.

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

Chemische Gefährdungen

- **Achtung:** Die Rückseite der Platinen und Module kann chemische Rückstände aus der Herstellung oder beim Betrieb freisetzen.
 - **Hinweis:** Tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie die Module oder Sensoren längere Zeit handhaben oder installieren, um Hautreizungen zu vermeiden.
- **Achtung:** Elektronische Bauteile können geringe Mengen flüchtiger organischer Verbindungen (VOCs) abgeben, besonders wenn sie neu sind.
 - **Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass Sie in einem gut belüfteten Bereich arbeiten, um die Konzentration von Ausdünstungen in der Luft zu minimieren.
- **Achtung:** Verwenden Sie keine aggressiven Chemikalien oder Lösungsmittel zur Reinigung der Bauteile, da diese die Schutzbeschichtung oder die Elektronik beschädigen können.
 - **Hinweis:** Verwenden Sie ein antistatisches Reinigungstuch oder spezielle Reiniger für Elektronik, um die Module vorsichtig zu säubern.

Mechanische Gefährdungen

- **Achtung:** Die Deckschicht einiger Module und Sensoren ist empfindlich und kann bei unsachgemäßem Umgang brechen.
 - **Hinweis:** Vermeiden Sie starken Druck oder Biegung der Bauteile. Handhaben Sie die Module vorsichtig und nur an den Randbereichen der Platine, um Brüche zu vermeiden.
- **Achtung:** Stürze oder Schläge können die Oberflächen der Module beschädigen und die elektronischen Komponenten auf der Rückseite beeinträchtigen.
 - **Hinweis:** Vermeiden Sie das Fallenlassen der Bauteile und schützen Sie sie vor Schlägen. Verwenden Sie bei der Arbeit eine weiche Unterlage, um Kratzer zu vermeiden.
- **Achtung:** Bei Bruch der Bauteile können scharfe Kanten Verletzungen verursachen.
 - **Hinweis:** Wenn ein Modul bricht, handhaben Sie die Bruchstücke vorsichtig und tragen Sie Schutzhandschuhe, um Schnittverletzungen zu vermeiden. Entsorgen Sie die Bruchstücke sicher.
 - **Hinweis:** Unsachgemäße Befestigung kann zu mechanischer Belastung und Bruch der Bauteile führen.
 - **Maßnahme:** Befestigen Sie die Module sicher und ohne übermäßigen Druck. Verwenden Sie geeignete Halterungen oder Gehäuse, um die Bauteile stabil zu montieren.

Elektrische Gefährdungen

- **Achtung:** Verwenden Sie die Bauteile nur mit den spezifizierten Spannungen und Strömen.
 - **Hinweis:** Die Leistungsgrenzen des Produkts finden Sie im dazugehörigen Datenblatt. Unsachgemäße Spannungsquellen können Schäden verursachen oder gefährliche Situationen herbeiführen.
 - **Maßnahme:** Verwenden Sie nur geprüfte und geeignete Netzteile oder Batterien zur Stromversorgung Ihrer Schaltungen. Achten Sie darauf, dass die Spannungsquelle den Anforderungen entspricht.
- **Achtung:** Vermeiden Sie Kurzschlüsse zwischen den Anschlüssen und Komponenten.

- Hinweis: Achten Sie darauf, dass keine leitenden Objekte die Platine berühren oder überbrücken. Verwenden Sie isolierte Werkzeuge und beachten Sie die Anordnung der Verbindungen.
- Achtung: Führen Sie keine Arbeiten an den Bauteilen durch, wenn sie mit einer Stromquelle verbunden sind.
 - Hinweis: Trennen Sie das Produkt von der Stromversorgung, bevor Sie Änderungen an der Schaltung vornehmen oder Komponenten anschließen bzw. entfernen.
 - Hinweis: Achten Sie auf Anzeichen von elektrischen Schäden wie Rauch, ungewöhnliche Gerüche oder Verfärbungen.
 - Maßnahme: Schalten Sie die Stromversorgung sofort ab, wenn solche Anzeichen auftreten, und überprüfen Sie die Schaltung gründlich auf Fehler.

Thermische Gefährdungen

- Achtung: Einige Bauteile der Module können während des Betriebs oder im Fehlerfall erhitzen.
 - Maßnahme: Lassen Sie die Bauteile nach dem Ausschalten ausreichend abkühlen, bevor Sie sie direkt berühren. Vermeiden Sie den direkten Kontakt mit heißen Komponenten.
- Achtung: Überlastung kann zu übermäßiger Erwärmung der elektronischen Komponenten führen.
 - Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Strom- und Spannungsversorgung den Spezifikationen entspricht und keine Überlastung verursacht.

Anwendungsbereiche

- **Bildung und Lehre:** Geeignet für Schulen, Hochschulen und Ausbildungseinrichtungen, um Grundlagen in Elektronik, Programmierung und eingebetteten Systemen zu vermitteln.
- **Forschung und Entwicklung:** Einsetzbar in Forschungsprojekten zur Erstellung von Prototypen und Experimenten im Bereich Elektronik und Informatik.
- **Prototypenentwicklung:** Ideal zur Entwicklung und Erprobung neuer elektronischer Schaltungen und Geräte.
- **Hobby und Maker-Projekte:** Für Elektronik-Enthusiasten und DIY-Projekte, die eigene kreative Anwendungen entwickeln und umsetzen möchten.

Erforderliche Kenntnisse und Fähigkeiten

- **Grundlagen der Elektronik:** Verstehen der wesentlichen Prinzipien der Elektronik und Elektrotechnik.
- **Programmierkenntnisse:** Besonders in den Programmiersprachen C/C++ zur Steuerung und Programmierung eingebetteter Systeme.
- **Schaltungsdesign und Schaltplanverständnis:** Fähigkeit, Schaltpläne zu lesen und einfache Schaltungen zu entwerfen.
- **Umgang mit elektronischen Komponenten und Löten:** Erfahrung im Umgang und Verbinden elektronischer Bauteile.

Betriebsbedingungen

- **Spannungsanforderungen:** Das Produkt darf nur mit den im Datenblatt angegebenen Spannungen betrieben werden, um Schäden zu vermeiden.
- **Stromversorgung:** Eine stabilisierte Gleichstromquelle ist erforderlich.
- **Belastungsgrenzen:** Bei der Verbindung mit anderen Komponenten die maximalen Strom- und Spannungsgrenzen beachten, um Überlastungen zu vermeiden.

Umweltbedingungen

- **Umgebung:** Das Produkt sollte in einer sauberen, trockenen Umgebung verwendet werden, um Schäden durch Feuchtigkeit oder Staub zu vermeiden.
- **UV-Schutz:** Direkte Sonneneinstrahlung (UV) vermeiden, da dies die Lebensdauer der Bauteile beeinträchtigen kann.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Produkt ist für den Einsatz in Bildungs-, Forschungs- und Entwicklungsumgebungen konzipiert und dient der Entwicklung, Programmierung und Prototypenerstellung für elektronische Projekte und Anwendungen. Es ist für technisch versierte Nutzer wie Ingenieure, Entwickler, Forscher und Studenten bestimmt. Nicht für die Verwendung als fertiges Verbraucherprodukt vorgesehen.

Nicht bestimmungsgemäße, vorhersehbare Verwendung

Das Produkt ist nicht für industrielle Anwendungen oder sicherheitsrelevante Zwecke geeignet. Die Verwendung in Medizingeräten oder in der Luft- und Raumfahrt ist nicht zulässig.

Entsorgung

- **Hinweis:** Dieses Produkt darf nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden! Es unterliegt der europäischen Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und sollte umweltgerecht entsorgt werden.
- **Wiederverwertung:** Zur Rückgabe und Verwertung nutzen Sie die von der Kommune eingerichteten Sammelstellen für elektronische Altgeräte.
- **Umweltschutz:** Die Anwendung dieser Richtlinie schützt Umwelt und Gesundheit.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 72848619

Elektrostatische Entladung (ESD)

Das Produkt ist empfindlich gegenüber elektrostatischer Entladung (ESD), die elektronische Komponenten beschädigen oder zerstören kann. Beachten Sie die folgenden Maßnahmen:

- **Achtung:** Elektrostatische Aufladungen auf Ihrem Körper können Bauteile beschädigen.
 - **Hinweis:** Erden Sie sich, indem Sie ein antistatisches Armband tragen, das mit einer geerdeten Oberfläche verbunden ist, oder berühren Sie eine geerdete Metalloberfläche, bevor Sie die Komponenten handhaben.
- **Schutz durch antistatische Materialien:** Verwenden Sie antistatische Matten und Beutel.
 - **Hinweis:** Platzieren Sie das Produkt auf einer antistatischen Arbeitsmatte und lagern Sie es in antistatischen Beuteln, wenn es nicht in Gebrauch ist.
- **Arbeitsplatzsicherheit:** Ein sauberer und geerdeter Arbeitsplatz minimiert das Risiko von ESD.
 - **Maßnahme:** Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und frei von Materialien, die elektrostatische Aufladungen erzeugen können. Achten Sie darauf, dass alle verwendeten Oberflächen geerdet sind.